

Piège Tavoillot simplifié



4 cadres 40x40 cm fait avec des tasseaux 16mm

Pour chaque cadre 3 bandes de tissu fin type rideau ou moustiquaire (blanc) 17X45 cm

Fixer la bande du haut avec des agrafes sur le devant du cadre.

Fixer la seconde et la troisième à l'arrière puis sur l'avant en laissant 4 cm de chevauchement.



Cacher les agrafes avec une toile ou du plastique adhésifs.

Visser 4 cornières sur 2 panneaux contre-plaqué de 50X50 cm.



Encastrer les 4 cadres



Fixer une douille sur le panneau de dessus.



Bonne chasse !



Le piège équipé d'une lampe lumière noire.

**Brancher une ampoule 160 w à vapeur de mercure ou pour une utilisation sur batterie :
Ampoule lumière noire 20 watt**